

R-FVE-A40-2 (3f backup)



AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65, slouží pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny v kombinaci s rozváděčem R-FVE-A40-1. Jeho výhodou je manuální přechod ze sítě na zálohu. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k přetížení měniče po přepnutí přepínače, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům.

Podrobný seznam komponent naleznete v záložce dokumentace, společně se schématy a veškerou dokumentací.

R-FVE-40-2 – Soupis komponent

Kód	Výrobce	Produkt	Popis	Počet kusů
174202	EATON	IKA-3/54-ST	Rozvodnice na omítku IP65, průhledné dveře, 3 řady, 54 modulů	1
286589	EATON	SPBT12-280/4	Jistič PL6, char B, 3-pólový, I _{cn} =6kA, I _n =16A	1
286519	EATON	IS-40/3	Jistič PL6, char B, 1-pólový, I _{cn} =6kA, I _n =10A	1
AZT	ELKO EP	HRN-55	Kabelový svazek	1
SFT440	HAGER	Přepínač sítě SFT440 (I-0-II) 4P/40A	Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 40A - výstupní kontakt horem	1

R-FVE-A40-1-2 – Schéma

